



# TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA



## TERMÔMETRO DE ALARME INTERNO E EXTERNO

### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

1. Visor LCD claro com uma tela grande, o visor de temperatura pode ser transformado entre interno e externo.
2. Alarme máximo e mínimo na temperatura externa (sonda)
3. Baixo consumo de energia, alta precisão e alta estabilidade.
4. O botão "Max / Min" pode verificar o máximo / mínimo de temperatura e umidade interna / externa.
5. O botão "C / F" pode transformar a temperatura entre a temperatura em graus Centígrados e a temperatura em Fahrenheit.
6. Este produto pode ser colocado na geladeira, fábrica, aquário e em sua casa.

### OS ATRIBUTOS DO PRODUTO

1. Tamanho do produto: 63 mm x 63 mm x 14 mm.
2. Peso: 50g.
3. Desvio:  $\pm 1^\circ C$ .
4. Precisão:  $0,1^\circ C$
5. O comprimento da linha do sensor:  
0,20cm - 1,5m - 2,30m.
6. A faixa de temperatura pode ser detectada (interno):  $0^\circ C \sim 50^\circ C$  ( $32^\circ F \sim 122^\circ F$ )
7. A faixa de temperatura pode ser detectada (ao ar livre):  $-50^\circ C \sim 70^\circ C$  ( $-58^\circ F \sim 158^\circ F$ ).
8. Bateria: 1 bateria 1,5V AAA

